

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} - \text{вектор-столбец из неизвестных } x_j, B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} -$$

вектор-столбец из свободных членов b_i .

2. Решение систем линейных уравнений матричным методом

Пусть дана система уравнений
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

Рассмотрим матрицу, составленную из коэффициентов при неизвестных $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$. Свободные члены и неизвестные можно записать в виде

матриц-столбцов: $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$

Тогда используя правило умножения матриц, эту систему уравнений можно записать так:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \text{ или } AX=B \Rightarrow X = A^{-1} \cdot B$$

Это равенство называется *простейшим матричным уравнением*.

Чтобы решить матричное уравнение, нужно:

1. Найти обратную матрицу A^{-1} .
2. Найти произведение обратной матрицы A^{-1} на матрицу – столбец свободных членов B , т.е. $A^{-1}B$.
3. Пользуясь определением равных матриц, записать ответ.

Пример: Решить систему уравнений
$$\begin{cases} 2x + 3y + 2z = 9 \\ x + 2y - 3z = 14 \\ 3x + 4y + z = 16 \end{cases}$$
 представив ее в виде

матричного уравнения.

Решение: Перепишем систему в виде $AX=B$, где $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & -3 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix},$

$$B = \begin{pmatrix} 9 \\ 14 \\ 16 \end{pmatrix}$$

Решить систему $\begin{cases} 3x + 2y - z = 4, \\ 2x - y + 3z = 9, \\ x - 2y + 2z = 3. \end{cases}$ по формулам Крамера.

Решение:

1. Найдем определитель системы: $\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & -2 & 2 \end{vmatrix} = -6 + 6 + 4 - 1 - 8 + 18 = 13.$

2. Определитель $\Delta \neq 0$. Найдем определители $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$:

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 9 & -1 & 3 \\ 3 & -2 & 2 \end{vmatrix} = -8 + 18 + 18 - 3 - 36 + 24 = 13;$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 2 & 9 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 54 + 12 - 6 + 9 - 16 - 27 = 26;$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & -1 & 9 \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix} = -9 + 18 - 16 + 4 - 12 + 54 = 39.$$

3. Найдем решение системы $x = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{13}{13} = 1; y = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{26}{13} = 2; z = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{39}{13} = 3.$

Ответ: (1;2;3)

Конспект отправляем на электронную почту oles.udalova@yandex.ru